

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Панельный ввод прибора бытового типа



Приборная розетка для панельного монтажа -
[фланец 75x75 с заглушкой](#)

[Арт.-№. 755](#)

16А, 2Р+РЕ, 250В~, IP67, винтовая клемма ТЕ

BALS-Prd.-Nr 755

EAN 4024941007559

Категория продукта вход для бытового панельного монтажа, прямой

Текущий 16А

Количество полюсов 3р

Расположение фаз 2П+ПЭ

Напряжение 250В~

Частота	переменный ток
Степень защиты	IP67
Цветовой код	серый RAL 7035
Цвет прибора	Корпус серый RAL 7035
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	75мм
Ширина	75мм
Глубина	91мм
Размер фланца по вертикали в мм	75мм
Размер горизонтального фланца в мм	75мм
Расст. отверстия вертикальный мм	60мм
Расст. отверстия горизонтальный мм	60мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

также подходит для бельгийского/французского стандарта

С символом молотка

С закрывающейся крышкой



Приборная розетка для панельного монтажа -
[фланец 75x75 с заглушкой](#)

[Арт.-№. 754](#)

16А, 2P+PE, 250В~, IP67, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr	754
EAN	4024941007542
Категория продукта	вход для бытового панельного монтажа, прямой
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP67
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Заглушка серого цвета RAL 7035 Обойма черного цвета RAL 9005 Корпус синего цвета RAL 5015
Конструкция соединения	с винтовым зажимом
Максимальный размер проводника	4,0 кв.мм
Кабельный ввод	Другой
Высота	75мм
Ширина	75мм

Глубина	91мм
Размер фланца по вертикали в мм	75мм
Размер горизонтального фланца в мм	75мм
Расст. отверстия вертикальный мм	60мм
Расст. отверстия горизонтальный мм	60мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

также подходит для бельгийского/французского стандарта

С символом молотка

С закрывающейся крышкой

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru