

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bals.nt-rt.ru> || bfm@nt-rt.ru

Трехконтактные разъемы бытового типа



Трехсторонний разъем —

[Бельгийский/французский стандарт](#)

[Арт.-№. 7432](#)

16A, 2P+PE, 250V~, IP67, винтовая клемма TE

BALS-Prd.-Nr	7432
EAN	4024941074322
Категория продукта	трехсторонний бытовой разъем
Текущий	16A
Количество полюсов	3p
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250V~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP67
Цветовой код	синий RAL 5015

Цвет прибора	синий RAL 5015 Крышка на петлях синий RAL 5015
Конструкция соединения	винтовая клемма
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	232мм
Ширина	162мм
Глубина	73мм
Материал корпуса	резина
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

С заземляющим контактом Бельгийский/Французский стандарт

Для кабеля диаметром до макс. 14,0 мм
С кабельным вводом
С символом молотка

С чехлом для байонета на ремне



Трехсторонний разъем —

[с кабельной муфтой с подвесным хомутом](#)

[Арт.-№. 749](#)

16A, 2P+PE, 250V~, IP67, винтовая клемма TE

EAN	4024941007498
Категория продукта	трехсторонний бытовой разъем
Текущий	16А
Количество полюсов	3р
Расположение фаз	2П+ПЭ
Напряжение	250В~
Частота	переменный ток
Степень защиты	IP67
Цветовой код	синий RAL 5015
Цвет прибора	Воротник синий RAL 5015 Крышка на петлях синяя RAL 5015 Байонетное кольцо серого цвета RAL 7035 Крышка корпуса синяя RAL 5015
Конструкция соединения	винтовая клемма
Максимальный размер проводника	2,5 кв.мм
Кабельный ввод	Кабельный ввод
Высота	232мм
Ширина	162мм
Глубина	73мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Держатель контактов изготовлен из жаропрочного материала , контакты покрыты никелированной латунью.

Дополнительная техническая информация

Для кабеля диаметром до макс. 14,0 мм
С кабельным вводом
С символом молотка

С чехлом для байонета на ремне

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93